

STROMERZEUGER

GG4-1-3300-HDC

3300 VA AUSGANGSLEISTUNG
230 V NENNSPANNUNG
4-TAKT BENZINMOTOR MIT 6.5PS [4.85kW]
12V DC AUSGANG, BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

ROTEK



Mit 2 Stk.
230V Steck-
dosen
Batterielade-
stecker und
Voltmeter



15 Liter Tank für 11 Stunden
Betriebsdauer

Benzinmotor für geringes Gewicht
und leichten Start

Inkl. Kerzenschlüssel und
Batterieladekabel
optional mit Universalradsatz



Stromerzeuger mit sehr leicht zu startendem Benzinmotor und Batterieladegerät für Heim- und Gewerbebedarf, Synchrongenerator 3300VA, 230V, 50Hz in Industriequalität. Ausgezeichnete Leistung und geringes Gewicht machen diesen Stromgenerator zur idealen Wahl für Hobby und Beruf. Alternativ mit Universalradsatz für noch leichteren Transport zu bestücken.

Technische Daten Generator:

| | |
|-------------------------------|---|
| Type | Einphasiger, bürstenloser Synchrongenerator |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausgangsleistung | 3300 VA Dauerleistung 2.4kW, Spitzenleistung 2.8kW @ 230V |
| Nennspannung | 230 V, Motorschutzschalter 11A |
| Power Factor | 0,8 |
| Gleichspannungsausgang | 12V, 7 A |
| Erregung | Selbsterregung mit Permanentmagneten |
| Abmessungen | LxBxH = 595 x 440 x 500 mm |
| Gewicht / Tankvolumen | 47 kg / 15 Liter |
| Betriebsdauer mit Tankfüllung | ca. 11 Stunden |

Technische Daten Motor:

| | |
|------------------|--|
| Type | Benzinmotor, Einzylinder 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum | 196 ccm |
| Ausgangsleistung | max. 6.5PS [4.85kW] @ 3600 min-1 |
| Startsystem | Handstarter mit Autodekompressor und Joker Easy Start System |
| Treibstoff | Normalbenzin oder Superbenzin |
| Lautstärke | LwA 90, 76 dBA @ 4 Meter |

ROTEK
Handels GmbH

Handelsstr. 4
A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791
Fax : +43-2246-20791-50
<http://www.rotek.at>
mail : office@rotek.at